

Première utilisation de la **TiBox** de **LPConnect**



1 Présentation

Panneau Frontal & Arrière

Panneau Frontal	LED	Status	Explication
	PHONE 1/2	Clignote (Vert)	Non enregistré
		Allumée (Vert)	Enregistré
	WLAN	Allumée (Vert)	Le WiFi est prêt.
		Clignote (Vert)	Data transmise.
	LAN 1 à 4	Allumée (Vert)	Port connecté
		Eteinte	Port déconnecté
		Clignote (Vert)	Data transmise.
	WAN	Allumée (Vert)	Le port est connecté.
		Eteinte	Port déconnecté
		Clignote (Vert)	Data transmise.
	POWER	Allumée (Vert)	Router allumé
		Eteinte	Router éteint.
Panneau Arrière	Interface	Description	
	DC 12V/2A	Connecteur d'alimentation	
	FXS 1/2	Connecteur téléphone/fax	
	USB	Port USB (2.0)	
	WAN	Connecteur "internet".	
	LAN 1 à 4	Connecteur réseau local.	

Installation

Avant d'utiliser le router correctement, vous devez procéder au différent branchement :

Etape 1. Raccorder le câble WAN (embout Bleu) venant de l'antenne de réception sur le port WAN de la **TiBox**.



Etape 2. Brancher votre PC sur l'un des ports LAN (1 à 4).



Etape 3. Si vous avez souscrit à l'une de nos offres téléphonique, brancher votre téléphone sur le port Phone1.



Etape 4. Maintenant, brancher l'alimentation, dans un premier temps sur l'interface du routeur, puis à

votre prise.



Etape 5.Vérifier les LED sur la façade avant, afin de vous assurer du bon fonctionnement.



2 Première Connexion :

Ce chapitre va vous guider au travers des premières étapes de connexion, juste après reception/installation de votre **TiBox** de **LPConnect**.

Par câble Réseau

(cf. [1.2 Installation](#))

Connexion WiFi

Après avoir effectué les différents branchements de la TiBox, il est possible de s'y connecter en wifi à partir de n'importe quel appareil doté d'une carte réseau sans fil.

Cliquez sur "Démarrer", puis sur les onglets « Paramètres » et « Connexion réseau ».

Cliquez sur l'icone "Connexion réseau sans fil". Dans cette nouvelle fenêtre, recherchez le réseau sans-fil correspondant à la valeur SSID de votre **TiBox** et double-cliquez dessus. L'ordinateur vous demande alors d'entrer une clé de sécurité (clé réseau) : Il s'agit de la Clé WEP, notée sous la **TiBox**. Entrez cette clé, puis cliquez sur "Connexion".

3 Configurer Wifi

Il vous est possible de changer le SSID et la clé de sécurité pour vous connecter à votre **TiBox**

1. Assurez-vous que votre PC est bien connecté au port LAN de la **TiBox** ou en wifi.
2. Ouvrez votre navigateur et rentrez l'adresse suivante <http://192.168.1.1> La page suivante vous demandera de spécifier les noms d'utilisateur et mot de passe. Rentrez « user/user ».

Username

Password

3. Sélectionner l'onglet « **Wireless** »

Vous avez le choix entre deux nouveaux onglets :

- **Basic**

Basic Wireless Settings		Radio on/off	Activer ou désactiver le Wifi.
Wireless Network		Wireless connexion mode	Laisser sur default AP
Radio On/Off	Radio On	Network Mode	Choisir un mode réseau dans la liste déroulante. 11b/g/n mixed mode 11n only 11g only 11b/g/n mixed mode 11n only(2.4G)
Wireless Connection Mode	AP		
Network Mode	11b/g/n mixed mode		
SSID	Wireless_AP001118 Hidden ☐ Isolated ☐ Max Client 16		
Multiple SSID1	Hidden ☐ Isolated ☐ Max Client 16		
Multiple SSID2	Hidden ☐ Isolated ☐ Max Client 16	SSID	Nom donné (affiché) au réseau sans fil.
Multiple SSID3	Hidden ☐ Isolated ☐ Max Client 16	Hidden	Permet de ne pas diffuser le SSID
broadcast(SSID)	☒ Enable ☐ Disable		
AP Isolation	☐ Enable ☒ Disable		
MBSSID AP Isolation	☐ Enable ☒ Disable		
BSSID	00:0C:FE:00:11:18		
Frequency (Channel)	Auto		

- **Wireless Security**

Basic Wireless Security		SSID Choice	Chosir le SSID à configurer.
Basic Wireless Security Please REBOOT to make the changes effective! WIFI Security Setting Select SSID SSID choice Wireless_AP001118 "Wireless_AP001118" Security Mode WPA-PSK WPA WPA Algorithms ☐ TKIP ☒ AES ☐ TKIPAES Pass Phrase 23123123 Key Renewal Interval 3600 Second in Month (0 ~ 4194303) Access policy Policy Disable Add a station MAC		Security Mode	Selectionnez un mode de cryptage approprié pour augmenté la sécurité du réseau.

Wireless Access Policy:

Access policy Policy Allow Disable Allow Reject Add a station MAC Save Cancel Reboot		Access policy	Mettre en place une sécurité supplémentaire en permettant ou interdisant l'accès au réseau WiFi
		Policy	<u>Disable</u> : désactive le filtrage MAC; <u>Allow</u> : Permet aux seuls clients sur la liste d'accéder au réseau, <u>Rejected</u> : bloque l'accès du réseau aux clients sur la liste.
		Add a station MAC	Entrez l'adresse MAC de l'appareil que vous voulez autoriser ou bloquer

